

BANDIT[®] 320 FLASH

Stand alone





Elektronica:

CF31V2 en flash controller geïntegreerd in een tamper beveiligde 12V voedingskast

Aansluitingen:

- 320 toestel en CF31V2 controller: zie respectievelijke handleidingen
- 12 V voedingskast: CF31V2 controller voorgemonteerd af fabriek aan
 - 12V voeding
 - flash controller
- flash controller:
 - voorgemonteerd af fabriek
 - aan te sluiten: draad (4 mm²) van groene connector (LED + -) naar connector in het 320 toestel



Activatie: In alarm modus (mistuitstoot), 3 minuten activatie flash LED's.

Opgelet; rekening houden met minstens 15 minuten cooling down voor een volgende flash LED activatie.

Switch functie:



TEST

test switch: test flash LED's zolang deze switch wordt ingedrukt (max 3 minuten) hou er rekening mee dat voor iedere seconde flash LED activatie, 5 seconden cooling down nodig zijn voordat men de flash LED weer kan activeren of testen.



ISOLATE

isolate switch: indrukken om de flash LED te deactiveren.

Zo lang de flash LED's gedeactiveerd zijn, zal de rode led boven de isolate switch aan zijn en zal de OK out contact op de flash controller open zijn.

Deze ok out contact best in serie te verbinden met de aansluitdraden van de OK out van de CF31V2 controller.